



## دریافت ساعت از سرور NTP با ماژول ESP8266

### دریافت ساعت از سرور NTP با ماژول ESP8266



**Micro**  
www.microele.com

<https://blog.microele.com>




تاریخ انتشار ۲۶ تیر، ۱۴۰۰ توسط محمد جواد رشیدیانفر

سلام به همه مایکروالکامی ها. در مطالب قبلی نحوه تنظیم ساعت ماژول های GSM با استفاده از سرور NTP بررسی شد. در این مطلب قراره با استفاده از ماژول ESP8266 از سرور NTP ساعت و زمان رو دریافت کنیم. پس با من تا انتهای مطلب همراه باشید. همچنین شما میتونید سایر مطالب من رو از این قسمت مطالعه کنید.



## NTP چیست؟

NTP مخفف عبارت Network Time Protocol می‌باشد. در واقع این پروتکل یکی از قدیمی ترین پروتکل های مورد استفاده در شبکه های مبتنی بر IP هست. این پروتکل اولین بار در سال 1985 در دانشگاه Delaware معرفی شد. در حال حاضر از نسخه NTPv4 استفاده می‌شود. با استفاده از پروتکل NTP امکان بهره مندی و استفاده از ساعت دقیق در حد ساعت اتمی در شبکه های کامپیوتری فراهم می‌شود. NTP از ساعت هماهنگ جهانی یا UTC برای هماهنگی ساعت کامپیوتر در حد میلی ثانیه استفاده می‌کند.



NTP چیست

## قطعات مورد نیاز

- ماژول ESP8266
- برد یورد
- مبدل سریال
- سیم برد یوردی
- کلید فشاری



• [مبدل کاهنده ولتاژ](#)

## کتابخانه NTP

برای استفاده از سرور NTP و ارتباط با آن به کتابخانه آن نیاز می‌باشد. ابتدا از [صفحه گیت هاب](#) مربوطه کتابخانه را دانلود کنید. پس از دانلود و استخراج فایل‌های داخل آن، از مسیر زیر کتابخانه را نصب کنید.

Sketch > Include Library > Add .ZIP Library

## برنامه نویسی

کدهای زیر را در محیط برنامه نویسی آردوینو وارد کنید. با استفاده از مطلب [پروگرام کردن ماژول ESP8266](#) آن را بروی ماژول پروگرام نمایید.

```
#include <NTPClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>

const char *ssid = "نام مودم";
const char *password = "رمز مودم";
const long utcOffsetInSeconds = 3600 * 4.5;
String days[7]={"یکشنبه","دوشنبه","سه شنبه","چهارشنبه","پنجشنبه","جمعه","شنبه"};

WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
```



```
WiFi.begin(ssid, password);  
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
{  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
}  
Serial.println("");  
Serial.print("Connected to ");  
Serial.println(ssid);  
timeClient.begin();  
}  
  
void loop()  
{  
    timeClient.update();  
    Serial.print(days[timeClient.getDay()]);  
    Serial.print(" ,");  
    Serial.println(timeClient.getFormattedTime());  
    delay(1000);  
}
```

## تحلیل کدها

در مرحله اول کتابخانه های مورد نیاز را معرفی کردیم.

```
#include <NTPClient.h>  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <WiFiUdp.h>
```

با استفاده از دو متغیر زیر، نام و پسورد مودم وایفای را معرفی میکنیم.



```
const char *ssid= "نام مودم";  
const char *password = "پسورد مودم";
```

تفاوت ساعت ایران با گرینویچ +3.5 ساعت است. این تفاوت در تابستان +4.5 ساعت خواهد شد. لذا با استفاده از متغیر زیر این مورد را به برنامه را اضافه میکنیم.

```
const long utcOffsetInSeconds = 3600 * 4.5;
```

برای نمایش روز های هفته نیز، روز ها را داخل آرایه 7days[ تعریف کردیم.  
با استفاده از دو خط زیر تابع و سرور NTP معرفی شده است.

```
WiFiUDP ntpUDP;  
NTPClient timeClient(ntpUDP, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);
```

با استفاده از تکه کد زیر، به مودم مورد نظر متصل خواهیم شد.

```
WiFi.begin(ssid, password);  
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
{  
    delay(500);  
    Serial.print(".");  
}  
Serial.println("");  
Serial.print("Connected to ");  
Serial.println(ssid);
```

با استفاده از کد زیر، دریافت ساعت را استارت میزنیم.




```
timeClient.begin();
```

با استفاده از کد زیر، از سرور NTP ساعت را خوانده و آن را هر 1 ثانیه روی سریال مایناتور نمایش خواهیم داد.

```
timeClient.update();  
Serial.print(days[timeClient.getDay()]);  
Serial.print(" ,");  
Serial.println(timeClient.getFormattedTime());  
delay(1000);
```

## مشاهده نتیجه



دریافت زمان از سرور NTP و نمایش آن



## نتیجه گیری

در این مطلب روش دریافت زمان و ساعت از سرور NTP با استفاده از ماژول ESP8266 مورد بررسی قرار گرفت. در اکثر پروژه های مبتنی بر اینترنت اشیا دریافت ساعت و استفاده از آن از واجبات می باشد. با استفاده از این مطلب و کانکت شدن به اینترنت می توانید این عملیات را براحتی انجام دهید.

امیدوارم از این آموزش کمال بهره را برده باشید. در صورتی که هرگونه نظر یا سوال داشتید درباره این آموزش لطفا اون رو در انتهای همین صفحه در قسمت دیدگاه ها قرار بدید. در کوتاه ترین زمان ممکن به اون ها پاسخ خواهم داد. اگر این مطلب براتون مفید بود، اون رو حتما به اشتراک بگذارید. همینطور میتونید این آموزش را پس از اجرای عملی توی اینستاگرام با هشتگ #microelecom به اشتراک بگذارید و **پیج مایکروالکام** (@microelecom) رو هم منشن کنید.